

RAMA R1 WYK. 20X

1:20

PRZEKRÓJ 1-1

1:20

K1.
KROKWE 8X20 CM – 2 szt.

WYMIANY 8X20 CM

WYMIANY 8X20 CM

KROKWE K1- 8X20 CM

SLUPKI Sd1- 12X12;h=138 CM

NOWE PLATWIE 14X16 CM
Linia cięcia demont.

elementow

WIEZBY DACHOWEJ

Istniejące belki stropowe 16x23

BELKI PODWALINOWE 16X20 CM

pozostawione elementy więzby
do podparcia

SLUPKI S1 12X12;h=135 CM

570

 $+7,30$

PLYTKA STALOWA GR. 2 MM
D-LP-919 - 195X90

GWOŹDZIE ANCHOR Ø6 MM

RAZEM 20 SZT.

elementy więzby

/do demontažu

KLESZCZE 2X6.3X16 CM

do demontažu

demontažu

KROKWE K1- 8X20 CM

1 1xŠruba M12x240-5,8
PN 82101

IX Nakrétka M12-5
PN 82144

PN 82005

POŁĄCZENIE JĘTEK

1:10

KL1
KLESZCZE 6.3X16 CM-WYK.2 szt

KLESZCZE 6.3X16 CM-WYK.2 szt

POŁĄCZENIE SŁUPKÓW Z BELKAMI PODWAŁ.

ŁĄCZNIK KĄTOWY GR. 3 MM

D-ZK-105WZ

GWOŹDZIE ANCHOR Ø4 MM

PO 4 SZT Z KAŻDEJ STRONY
RAZEM 16 SZT.

ZESTAWIENIE DREWNA RAMA R1 – wyk. 20x

Znaczenie	Przebieg	Długosć		-iczo szl.		Objętość [m ³]	
		cm.	szl.	Pole przeb.	Obj. 1 szl.	Suma	
K1	80x200	65	2	0,016	0,11	0,224	
K11	63x160	25	2	0,010	0,03	0,2824	
Zestawienie drin. i-go elementu							
Xn							
					20	5,65	
Zestawienie dla n elementu							
					5,65	5,65	
					5,65	5,65	

UWAGA:

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. K1
DREWNO KL.C27
SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ –RYS. K8

KONTUR

mgr inż. Zdzisław Jaszczyński, upr.4351
mgr inż. Krystian Grzesik, upr.130780

4.30	天
------	---